

PROMARS

COMPUFONIC SYNTHESIZER ¥198,000

デュアルVCO、そしてコンピュ・メモリー、
ライブで威力のこの機能、この操作性。

プロマースは、とくにライブ演奏を重視した2VCO、1ノート・シンセサイザー。

8種類までのシンセサイジングしたオリジナル・サウンドを記憶できるコンピュ・メモリーを搭載。さらに、よく使われる10種類の楽器音もプリセットされ、必要に応じてワンタッチで選り出せます。充実したコントロール機能、ライブでの操作性を考えたプログラマブル・セクション。しかも、2VCOならではのユニゾン奏法、サブ・オシレーターを加えることによって、4VCO並の拡がりあるサウンドも演出できます。

●2VCOでサウンドに厚みと表情を

8、4、16に切替えられるレンジ・セレクター、4段階に切替可能なパルス・ウィズなど、多彩なコントロールを備えたVCO。2つのVCOは、1VCO、2VCOの切替えができるほか、2つのVCOのピッチを微妙にズラすことにより、ユニゾンのコーラス効果が得られ、サウンドに厚みと柔らかさを加えることができます。しかも、VCO-2のチューニングは、あらかじめ2種類でセッティング可能。曲型により瞬時に切替えて使えます。

●コンピュ・メモリーがオリジナル・サウンドを記憶
プログラマブル・セクションでシンセサイズした音を、8種類まで記憶し、スイッチひとつで即、取り出せるコンピュ・メモリー機能。パッチリー・リコール・アップで記憶したサウンドを長期間保存でき、誤消去防止のためのプロテクション・スイッチも採用しています。

●さらに10種類の楽器音をプリセット

ベース、ストリングス、ピアノ、サクソフ、トランペットなど、よく使われる楽器音も10種類プリセット。コンピュ・メモリーと併用すれば、18種類のサウンドが、スイッチひとつで取り出せることになります。

●エレキギターのチューニング奏法やマニュアル・ワークも可能なバンド/モジュレーションも備えています。

●リヤパネル



●建型: 37鍵3オクターブ・Fスケール(シンセサイザー・モード)
●VCO(X2): VCOレンジ(16、8、4)、ウェーブフォーム(A、PL、L、I)、パルス・ウィズ(50%、40%、20%、10%)&パルス・ウィズ-LFOデプス、PWMキー・ドレイプ(MANUAL/LFO)、LFOモジュレーション、サブ・オシレーター(1 oct down PL) ●ノイズ・ジェネレーター(ON/OFFスイッチ) ●VCF:HPFカットオフ(40Hz~5kHz)、LPFカットオフ(20Hz~20kHz)、LPPレゾナンス(0~Self Oscillation)、KYBDウェロー(0%、40%、70%、100%)、LFOモジュレーション、ENVモジュレーション、ENVオシレーター(PL、L、I) ●VCA: VCA・VCA・アタック・タイム、オーバー・ロード・インジケーター ●LFO: ウェーブフォーム(V、PL、A、N)、LFOレート(0.1Hz~80Hz以上)、LFOレート・インジケーター ●エンベロープ・ジェネレーター(for VCF, VCA): アタック・タイム(0.6mSec~35sec)、リリース・タイム(14mSec~10Sec)、サステイン・レベル(0~100%)、リリース・タイム(14mSec~10Sec) ●モジュレーション: ノイズ・ジェネレーター、バンド・LFOレート・ウィズ(NORM、WIDE)、ディレイ・タイム(0~10Sec) ●モード・セレクト ●プリセット・セレクトスイッチ: 10、BASS、STRING、FUNKY CLAVI、PIANO、VOICE、TROMBONE、SAX、TRUMPET、SYNTH、THE FORCE ●コンピュ・メモリー: セレクト・スイッチ、マニュアル・セレクト、プログラマブル・セクション・スイッチ、メモリー・リコール・スイッチ、リコール・インジケーター

ター2(19連連動アッシュ・スイッチ) ●バック・アップ・バッテリー・内蔵(コントロール) ●コントローラ: ボルタメント(0~25sec)、ボルタメント・スイッチ(ON-OFF)、トランスポーズ(NORMAL-1 oct. DOWN)、LFOモジュレーション、ペンダ・センシティブ・スイッチ(VCO: ±1 oct.以上、VCF: ±2 oct.以上、レゾナンス・レベル) (VCA: +6dB、-12dB以上)、LFO/OFF/BEND切替スイッチ3、マニュアル・リコール ●チューニング: ±0セント(±1%) ●VCO-2チューニング2、チューニング切替スイッチ ●リアパネル: VCF CUT OFF FREQ (±4 oct) ●モード(ON-OFF) (接続端子) ●アンプ・アウト・ジャック ●アンプ・アウト・レベル切替スイッチ(0dBレンジ) ●標準0dBm ●ヘッドホン・ジャック(ステレオ・タイプ) ●ヘッドホン・レベル切替スイッチ ●外部コントロール・インプット・ジャック: CV IN、GATE IN、VCF PEDAL (FV-2)、BEND IN ●外部コントロール・アウト・ジャック: CV OUT、GATE OUT ●消費電力: 20W ●外形寸法: 765(W)×162(H)×402(D)mm ●重量: 14kg ●付属品: 2.5m延長コード



コンピュ・メモリーのセッティング

1. マニュアル・ボタンを押します。
2. プログラマブル・セクションで音づくりを行ないません。
3. コンピュ・メモリー・ボタン(1~8)の中でメモリーしたい場所を選び、そのボタンを押します。
4. プロテクション・ボタンを押しながらリコール・ボタンを押します。
5. ライト・ボタンのインジケーターが点灯したらメモリーは完了します。

●コンピュ・メモリーの呼び出し方は、コンピュ・メモリーした番号のボタンを押せば、記憶された音色が呼び出されます。



スタンド	KS-1	¥ 6,000
鍵盤たて	MR-5	¥ 2,500
フット・ボリューム	FV-20	¥ 12,000
ケース	CB-8 (4ポート)	¥ 20,000