



## ボスはサウンドエフェクターのニューブランド。

ボス製品は“これまでにないオリジナルな効果、音質はもちろん、品質の高さ、たしかさをもったエフェクターをつくり出さねばならない”そんな啓学から生まれました。シンプルでユニークなデザインもこれからの

エフェクターの1つの方向を示します。今までのエフェクターに飽きたら、新しいベテランはもちろん、これからエフェクターをというビギナーにもうってつけです。

### CE-1 Chorus Ensemble ¥25,000

#### 新しいサウンド空間を演出する “コーラス・アンサンブル。”

- ただ単に音質面だけにとどまらず、アンプ以後の音響効果など、サウンド空間の演出にまで領域をひろげる画期的なエフェクターです。
- 音に厚みや柔らかみ、音像のひろがり等が加わり、ファンタスティックなムードをかもしだすコーラス効果や、特有の柔らかみあるサウンドをつくり出すピブラート効果など、豊富なサウンド効果のバリエーションが得られます。
- アウトプットが2チャンネルになり、演奏・録音の可能性をひろげることができます。

#### 主な規格

●電源：AC100V、50/60Hz ●消費電力：3W ●入力感度：80mV/10mV ●出力レベル：200mV ●S/N比：60dB (ノイズキラー作動時75dB以上) ●コントロール：パワースイッチ、入力感度切替スイッチ、レベルコントロール、コーラスインテンシティ、ピブラートデプス、ピブラートレート ●スイッチ：ノーマル/エフェクト、コーラス/ピブラート ●インジケータ：ピークレベル、コーラス/ピブラート/ノーマル ●端子：入力、出力 ●外形寸法：260(W)×64(H)×180(D)mm ●重量：1.8kg

### GE-10 Graphic Equalizer ¥18,500

#### 積極的なサウンドづくりを可能にする “BOSS”グラフィックイコライザー。

- 31Hz~16KHzまでオクターブごとに10素子、±12dBの変化が可能で、アンプの特性や音場の音響効果などのコントロールが自由自在です。各スライダーは、すばやく正確に0レベルにセットできるセンタークリック付。
- どんな入力にも対応できるインプット切替スイッチ、ワンタッチでノーマルとイコライザーの切替が可能な切替スイッチ付(フットスイッチを使用してリモートコントロールも可能)、また100dB以上という高いレベルのS/N比は、オーディオ用、スタジオ用として充分な性能を持ち即興演奏用としても威力を発揮します。

#### 主な規格

●電源：AC100V、50/60Hz ●消費電力：3W ●イコライザー：10素子±12dB (センタークリック・スライド・ボリューム) 31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz、16KHz ●コントロール：レベルコントロール (センタークリック・スライドボリューム) ●スイッチ：ノーマル/イコライザー切替スイッチ (リモートコントロールも可能) インプットレベル切替スイッチ (0dB、-10dB) ●インジケータ：電源パイロットランプ ●彩灯：UNITY ●S/N比：100dB以上 ●端子：入力、出力、リモートスイッチ ●スカイインピーダンス：220KΩ ●出力負荷インピーダンス：600Ω以上 ●最大出力レベル+15dBm ●外形寸法：220(W)×78(H)×155(D)mm ●重量：1.9kg



### KM-6 Mixer ¥39,000

#### 多機能・多用途の本格的 マルチチャンネル・ミキサーKM-6。

パンポット・ボリューム、ヘッドホン・ジャック装備のKM-6A (¥42,000) もあります。

- どんな入力にも対応でき、その音質・音像を変化させたり、さまざまな出力として自由に切り出すことができる本格派、ボーカルミキシングはもちろん、ドラムミキシング、マルチ・キーボードミキシングをそして、録音用としても威力を発揮します。KM-4をサブ・ミキサーとして使用すれば、これはもう、ちょっとしたスタジオ並みのミキシングも可能になります。

#### 主な規格

●電源：AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力：2W ●入力感度：-50dB/-35dB/-20dB (3.1mV/18mV/100mV) ●出力レベル：-50dB (562mV) ●S/N比：63dB以上 ●コントロール：チャンネルボリューム、トーン・コントロール (トレブル、ベース)、パンスイッチ (レフト/センター/ライト)、入力アッテネーター (-50dB/-35dB/-20dB)、電源スイッチ ●メインコントロール：マスターボリューム、レフト、ライト ●出力：ライト、レフト ●外形寸法：400(W)×85(H)×220(D)mm ●重量：3.85kg

### KM-4 Instrument Mixer ¥11,000

#### 機能をコンパクトにまとめた 入力4chのミキサーKM-4。

- ミキシングの機能をコンパクトにまとめたKM-4はマルチ・キーボード・パフォーマンスに最適なミキサーです。重量はわずか1.7kg。持ち運びも苦になりません。KM-6のサブ・ミキサーとして使うこともできます。

#### 主な規格

●電源：AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力：0.7W ●入力感度：20mV ●出力レベル：200mV ●S/N比：85dB ●コントロール：電源スイッチ、レベルボリューム、マスターボリューム ●端子：入力×4、出力×1 ●外形寸法：240(W)×75(H)×130(D)mm ●重量：1.7kg