

# DIGITAL SEQUENCER

## CSQ-600

DIGITAL SEQUENCER ¥109,000

音程、リズムを同時にメモリー、そして自動演奏。シンセサイザー・プレイの可能性をひろげるデジタル・シーケンサー。

シンセサイザーに接続。鍵盤で弾いた演奏を記憶させ、シンセサイザーを自動プレイ……。CSQ-600は、マイクロ・コンピューターを内蔵し、最大600音の音程・リズムを同時に記憶できる、ハイ・グレードなデジタル・シーケンサーです。

- シンセサイザーの鍵盤で弾いた演奏を、そのまま記憶 (LOAD) でき、音階 (CV) のみのLOADや、音階を入れたあとのリズム (GATE) の再記憶が可能。しかも、バッテリーバックアップ機能を備えており、記憶したデータは電源を切ったあとも、長期間保存できます。
- メモリー・パートは4系統。別々に、または各パートを通しての記憶・演奏が行えます。演奏時にはスイッチの切替えにより、各パートを任意の順序でプレイさせることができます。
- シンク・ロードの装備により、ロード時間を小節単位に正確に決められますので、コンピュータリズム CR-78 を接続しての同期演奏も複数台のCSQ-600を接続しての多重演奏も簡単にできます。
- フォワード・ステップ、バック・ステップの各ボタンにより、記憶されている音程を1音づつ確認することができます。
- 音程のみを記憶する時や、曲の頭の部分でも、休符の記憶が行えます。
- プレイ時、記憶された演奏データを任意のテンポで演奏したり、任意のキーに移調することも簡単です。
- アルペジオやベース・バスターンなどに効果的なリビート機能つき。
- 外部ゲート信号での演奏のスタート・ストップや、1音1音のストップが可能。また、ペダルスイッチ (別売 DP-2) で、スタート・ストップが行えます。
- ホルタメントの ON/OFF も記憶させられます。
- LOAD時に便利な電子メトロノーム内蔵。



●リヤパネル



- 最大記憶容量: 600音 (150音×4) ●キャリブレーション・キープレッシャーボタン、調整つまみ ●シンク・ロード・モードスイッチ (OFF, H, L) ●ロー・リスタートボタン ●ロード・セクションでロード表示LED、メモリー・使用態表示LED×4個 ●ロード・モード・スイッチ ONLY, CV (GATE, GATE REWRITE), リセットボタン、ロードボタン ●メモリー・セクションにメモリー・パート表示LED×4個、メモリー・パート選択スイッチ×4個、バック・ステップボタン、フォワード・ステップボタン、ストップ/コンピュータ・プレイ・モード・スイッチ (ONETIME, REPEAT), KCV アド・スイッチ、プレイボタン ●シンボ表示表示LED、シンボ調整ボリューム、メトロノームレベル・スイッチ (OFF, L, H), メトロノーム・ビート切替 (1, 2) ●ホルタメント: ボルタメント・表示、キー・ストップ (MANUAL, PROGRAM), ボルタメント・メモリー・ボタン ●リズム・スタート・リスタート表示LED ●接続端子: CV INPUT ジャック (1V/1oct, 0V-5V), GATE INPUT ジャック (Threshold+2.5V), CV OUTPUT ジャック (1V/1oct-2V → 8V), GATE OUTPUT ジャック (OFF時 0V, ON時 +15V), CSQ CLOCK INPUT ジャック, CSQ CLOCK OUTPUT ジャック, STEP PULSE INPUT ジャック (+2.5V以上のPULSEでSTEP), START PULSE INPUT ジャック (OPEN or +15VのPULSEでSTART), STOP PULSE INPUT ジャック (OPEN or +15VのPULSEでSTOP), START OUTPUT ジャック, STOP OUTPUT ジャック ●CR-78, RHYTHM CLOCK OUTPUT ジャック ●CR-78, RHYTHM START STOP OUTPUT ジャック ●CR-78, RHYTHM SYNC OUT ●使用IC: CPU: PD 8048 (ROM 1K) ●消費電力: 8W ●外形寸法: 450(W)×95(H)×305(D)mm ●重量: 3.9kg ●付属品: 1.5m×3ケーブル×2



オプション	ペダル・スイッチ	DP-2	¥2,000
ケース	SC-4 (シムス・ハード)		¥8,000

# CSQ-100

DIGITAL SEQUENCER ¥69,000

CSQ-100は、マイクロ・コンピューターを内蔵し、最大168音の音程・リズムを同時にメモリーできる、ハイ・パフォーマンス、デジタル・シーケンサーです。

- シンセサイザーの鍵盤で弾いた演奏を、そのまま記憶 (LOAD) でき、音階 (CV) のみのLOADや、音階を入れたあとのリズム (GATE) の再記憶も可能です。
- メモリー・チャンネルは2つあり、異なる演奏を別々に記憶させたり、2つのチャンネルを通しての記憶・演奏が可能。また、プレイ時にスイッチを切替えることにより、チャンネル1のみ、チャンネル2のみ、1と2を通しての演奏といった選択ができます。
- プレイ時の鍵盤操作で、シーケンサーに記憶した演奏を任意のキーに移調させることができます。
- 記憶された演奏は、テンポ設定つまみにより任意の速さでプレイ可能。
- アルペジオ、ベース・バスターンなどに効果的に応用できるリビート機能も装備。

- 外部ゲート信号で演奏をスタートさせることや、1音1音のストップが可能。また、ペダルスイッチ (別売 DP-2) で、シーケンサーをスタートできます。
- ホルタメントを自由にかけることができ、LOAD時に便利な電子メトロノームも内蔵しています。

- 最大記憶容量: 168音 (84音×2) ●キャリブレーション・キープレッシャーボタン、調整つまみ ●シンク・ロード・モードスイッチ (OFF, H, L) ●ロー・リスタートボタン ●ロード・セクションでロード表示LED、メモリー・使用態表示LED×2個 ●ロード・モード・スイッチ ONLY, CV (GATE, GATE REWRITE), リセットボタン、ロードボタン ●メモリー・セクションにメモリー・パート表示LED×2個、メモリー・パート選択スイッチ×2個、バック・ステップボタン、フォワード・ステップボタン、ストップ/コンピュータ・プレイ・モード・スイッチ (ONETIME, REPEAT), KCV アド・スイッチ、プレイボタン ●シンボ表示表示LED、シンボ調整ボリューム、メトロノームレベル・スイッチ (OFF, L, H), メトロノーム・ビート切替 (1, 2) ●ホルタメント: ボルタメント・表示、キー・ストップ (MANUAL, PROGRAM), ボルタメント・メモリー・ボタン ●リズム・スタート・リスタート表示LED ●接続端子: CV INPUT ジャック (1V/1oct, 0V-5V), GATE INPUT ジャック (Threshold+2.5V), CV OUTPUT ジャック (1V/1oct-2V → 8V), GATE OUTPUT ジャック (OFF時 0V, ON時 +15V), CSQ CLOCK INPUT ジャック, CSQ CLOCK OUTPUT ジャック, STEP PULSE INPUT ジャック (+2.5V以上のPULSEでSTEP), START PULSE INPUT ジャック (OPEN or +15VのPULSEでSTART), STOP PULSE INPUT ジャック (OPEN or +15VのPULSEでSTOP), START OUTPUT ジャック, STOP OUTPUT ジャック ●CR-78, RHYTHM CLOCK OUTPUT ジャック ●CR-78, RHYTHM START STOP OUTPUT ジャック ●CR-78, RHYTHM SYNC OUT ●使用IC: CPU: PD 8048 (ROM 1K) ●消費電力: 8W ●外形寸法: 345(W)×95(H)×305(D)mm ●重量: 2.7kg ●付属品: 1.5m×3ケーブル×2



オプション	ペダル・スイッチ	DP-2	¥2,000
ケース	SC-1 (ハード・ソフト)		¥5,000